Pronext
Electricity & Security

SIP-150

Para optimizar el funcionamiento de la sirena se debe tratar de evitar realizar cableados demasiado largos, ya que la misma genera una caida en la tension que produce un perdida en la potencia de la sirenaPara un maximo rendimiento recomendamos no utilizar conexiones no mayores a 15 mts.







CARACTERISTICAS

La sirena PRONEXT esta diseñada para uso exterior. Funciona con 12VDC.
La sirena debe conectectarse con el panel de alarma, y esta integrada por una potente bocina, y leds indicadores

Tonos	LED	BATERIA	DINAMICA	Power	POTENCIA
1	Si	NO	Si	12VDC	115dB

CONSUMO STAND BY	CONSUMO FUNCIONANDO	DIMENSIONES	PESO	FRECUENCIA DE RESONANCIA	Tamper Switch
30mA	500mA	147x180x92mm	0.75 Kg	0.5-4KHz	N.C.

CONEXIÓN DE LOS TERMINALES



Terminal: +/- : Estos 2 terminales son los que alimentaran a la unidad. Se requiere 12V
Terminal: LED +/-: Es la alimentación para el led indicador. Se necesitan 2.5V - 3V para activarlo
Terminal: T AMPER: Es el terminal para el doble tamper que posee la unidad. Es N/C y el disparo es abierto.

NOTAS

Ⅱ. El panel de control standard es 728(Paradox), 238(CK).
Ⅲ. Si ud. Tiene otro panel de control, por favor consulte al manual para una correcta instalación.

Importa: Bagui S.A. - Av. Diaz Velez 4438 - Buenos Aires - Argentina
www.pronext.com.ar